

Fluke 941 照度计



主要特性

- 机身小巧，便于携带
- 测量单位可在勒克斯（LUX）和尺烛光（FC）间切换
- 可选的自动或手动量程
- 最大值/最小值测量
- 方便的零点调节功能
- 质保期：1年.

产品概述: Fluke 941 照度计

测量功能和测量指标可测量荧光灯、金属卤化灯、高压钠灯或白炽灯等光源发出的可见光。

产品规格: Fluke 941 照度计

照度	
测量范围	20、200、2000、20000、200000 Lux（勒克司） 20、200、2000、20000 FC（尺烛光）



精度	± 3 % (在 2854 °K 时依照普通白炽灯校准) ± 6 % 其它可见光光源
余弦角度偏离特征	30° ± 2 %
	60° ± 6 %
	80° ± 25 %
常规	
采样率	数字显示屏为 2.5 次/秒
显示屏	3½ 位 1999 点液晶显示屏
传感器	硅光电二极管和滤光片
环境	室内使用
海拔	最高 2000 m
电源	9 V NEDA 1604 , IEC 6LR61
电池寿命	200 小时
自动关机	约 6 分钟后
尺寸 (主机)	130 x 63 x 38 mm (5.1 x 2.5 x 1.5)
尺寸 (传感器)	80 x 55 x 29 mm (3.2 x 2.2 x 1.1)
重量	220 g (0.48 lb) 含电池
温度/湿度	
工作	温度：-10 °C 至 50 °C ；相对湿度： 0 至 80 %
存放	温度：-10 °C 至 50 °C ；相对湿度： 0 至 70 %

型号



Fluke 941

Fluke 941 照度计

- 941 照度计
- 9V 电池
- 用户手册

FLUKE 941LS3

FLUKE 941LS3 照度计.

- 941 照度计
- 9V 电池
- 用户手册
- 绝缘一字螺丝刀ISLS3.



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
11/2025
北京福祿克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福祿克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福祿克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229