技术资料

8508A-7000K | 1GΩ标准电阻和校准专用线

产品概述: 8508A-7000K | 1GΩ标准电阻和校准专用线

8508A 校准支持工具专用于 5720A 多功能校准器。

8508A-7000K 工具套件包换有专门设计的测试线套件，1 GΩ 标准电阻器和四线短路 PCB 用于 8508A 的性能验证与校准调节。按照 8508A 用户手册中校准与验证一章的说明，测试线套件可将 8508A 连接到 5720A 校准器和 5725A 放大器之上，从而方便用户精确复制设置信息用于工厂内校准作业。

测试线用料为低电容、低漏电绝缘材料(PTFE)，以及低电势 6 mm 镀金铜质扁形接头。1 GΩ 标准电阻器直接插入 8508A 正面输入端子而无需互联线路，大幅降低了线路效应和噪声拾取所带来的误差。它拥有很好的时间（100ppm/年）与温度(25 ppm/ °C)稳定性，并包含一份校准证书用以说明其测量值不确定性为 110 ppm。

8508A-7000K 校准工具套件中的零件（零件编号 1886226）

数量	描述
1	1 GΩ 电阻器 - 100 ppm/年与 25 ppm/ °C 稳定性，工厂校准不确定度 110 ppm (95 % CL)。
1	将 8508A 参考级多用表与 5720A 以及 5725A 精确校准器进行连接的屏蔽测试线。
2	四线短路 PCB（用于前端与后端输入的清零）
1	便携机套

型号

8508A-7000K

1GΩ标准电阻和校准专用线

https://test.capital.91-gongzuo.com/product/附件/calibration-accessories/8508a-7000k

Fluke. *让您的工作畅通无阻。*

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电话：400-615-1563

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点 电话：0755-86337229

©2025 福禄克公司
07/2025

未经许可，本文档禁止修改

https://test.capital.91-gongzuo.com/product/附件/calibration-accessories/8508a-7000k